Produktdatenblatt

Artikelnummer: 529001

Smart-Sensor | Bluetooth-Mesh | Installation an der Leuchte | PIR- und Lichtsensor | für "Smart-Pro" und "Smart-Wing" | LED Hallenleuchten | "Smart-Sensor I"







Produktbeschreibung

Kombinierter PIR- und Lichtsensor für LED-Hallenleuchten "Smart-Pro" und "Smart-Wing".

Der "Smart Sensor I" ist pro Bereich nur einmal erforderlich. Es können auch mehrere PIR Sensoren pro Bereich eingesetzt werden, um z.B.: die Leuchten einzuschalten, wenn diese aus zwei Richtungen angefahren werden.
Die Einstellung der Gruppe erfolgt über den integrierten DIP-Schalter.

Die IP-54 geschützten Sensoren werden direkte in den Zhaga-Sockel der LED-Hallenleuchten installiert.
Der Tageslichtsensor arbeitet in einem Bereich von 10-2000 Lux.

Die ausführliche Installationsanleitung finden Sie auf der jeweiligen Produktseite im Bereich "Downloads".

Technische Daten

Serie	"Smart-Line"
Serie	"Smart-Sensor I"
Mod.:	SM02CDC-GPIR
Schutzart	IP54
CE	ja
RoHS	ja
Sensoren	PIR und Lichtsensor
Tageslichtsensor	ja (10-2000 Lux)
Bewegungssensor	ja (Infrarot - PIR)
Betriebstemperatur	-20 - 45°C
Spannung	DC 10-14V
Erfassungsbereich	bis 20 Meter
Infrarot Wellenlänge	5 µm - 14 µm
Übertragungsweite	20 Meter
Erfassungswinkel	120°
Abmessung (L x B x H)	53,5 x 53,5 x 54,5 mm
Produktgewicht	105 g
Montage	Zhaga-Sockel
passende Produkte	"Smart-Pro" und "Smart-Wing"
Zolltarifnummer	8536508099 (Sensoren)
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Weitere Bilder