Produktdatenblatt

Artikelnummer: 529005

Mesh-Sensor | Bluetooth-Mesh | Installation an der Leuchte | für Signalweiterleitung | für "Smart-Pro" und "Smart-Wing" | LED Hallenleuchten | "Mesh-Sensor"







Produktbeschreibung

Bluetooth-Mesh Sensor für LED-Hallenleuchten "Smart-Pro" und "Smart-Wing".

Der "Mesh-Sensor" gibt die eingestellten Parameter von Leuchte zu Leuchte weiter. Der "Mesh-Sensor" benötigt immer entweder einen "Smart-Sensor I" oder einen "Smart-Sensor II", eine Fernbedienung oder die APP um Befehle zu erhalten und weiterzugegeben

Die IP-54 geschützten Sensoren werden direkte in den Zhaga-Sockel der LED-Hallenleuchten installiert.

Die ausführliche Installationsanleitung finden Sie auf der jeweiligen Produktseite im Bereich "Downloads".

Technische Daten

Serie	"Smart-Line"
Serie	"Mesh-Sensor"
Mod.:	SM02CDC-G
Schutzart	IP54
CE	ja
RoHS	ja
Sensoren	Bluetooth Follower
Betriebstemperatur	-30° - 50° C
Spannung	DC 10-15V
Erfassungsbereich	bis 20 Meter
Infrarot Wellenlänge	5 µm - 14 µm
Übertragungsweite	20 Meter
Erfassungswinkel	120°
Abmessung (L x B x H)	53,5 x 53,5 x 54,5 mm
Produktgewicht	105 g
Montage	Zhaga-Sockel
passende Produkte	"Smart-Pro" und "Smart-Wing"
Zolltarifnummer	8536508099 (Sensoren)
weitere Informationen	Installationsanleitung auf der Produktseite

Weitere Bilder